



Timmy® Overdrive

Návod k použití

Pedál Timmy Overdrive zajišťuje univerzální rozsah overdrive tónů, které posílí přirozený zvuk vaší kytary se zesilovačem. Má tři různé možnosti clippingu a důmyslně konfigurované ovladače Bass a Treble, takže nabízí hráčům spousty možností, jak si co nejlépe užít požitek ze hry i z nahrávání.

EXTERNÍ OVLADAČE

- 1 FOOTSWITCH přepíná mezi zapnutím efektu a bypassem (modrá LED kontrolka indikuje zapnutí efektu)
- 2 Knob VOLUME upravuje celkovou hlasitost efektu.
- 3 Knob BASS ořezává spodní frekvence ze signálu před zkreslením
- 4 Spínač CLIP nastavuje režim clippingu
- 5 Knob GAIN nastavuje intenzitu zkreslení
- 6 Knob TREBLE ořezává horní frekvence ze signálu po zkreslení



NAPÁJENÍ

Pedál Timmy® Overdrive může být napájen 9 voltovým adaptérem Dunlop ECB003 nebo napájecími zdroji DC Brick™ Iso-Brick™ a Mini Iso-Brick™. Tento pedál nemůže být napájen baterií.

POUŽÍVÁNÍ

1. Kabelem propojte svou kytaru se vstupem INPUT pedálu CSP027 a dalším kabelem propojte výstup OUTPUT pedálu CSP027 se zesilovačem.
2. Začněte s ovladači VOLUME a GAIN ve středové poloze (12 hodin) a s ovladači BASS a TREBLE zcela vpravo.
3. Sešlápnutím footswitchu zapněte efekt.
4. Pomocí spínače CLIP zvolte preferovaný styl clippingu:

Pozice vlevo: asymetrický clipping se střední saturací a mírnou kompresí pro široký a dynamický rozsah zvuků.

Středová poloha: symetrický clipping s lehkou saturací, vysokým headroomem a vysokým rozlišením pro mohutný zvuk.

Pozice vpravo: symetrický clipping s plnou saturací a nízkým headroomem.

5. Otáčením potenciometru VOLUME doprava zvyšujete celkovou hlasitost, otáčením doleva ji snižujete.
6. Otáčením potenciometru GAIN doprava zvyšujete intenzitu zkreslení, otáčením doleva ji snižujete.
7. Otáčením potenciometru BASS doleva snižte basové frekvence tak, jak vám to bude vyhovovat.
8. Otáčením potenciometru TREBLE doleva uberte výšky tak, jak vám to bude vyhovovat.

Technické údaje

Vstupní impedance	400 kΩ
Výstupní impedance	1 kΩ
Podlahový šum	-115 dBV
Gain	3 dBV až 43 dBV
Bypass	True Hardwire
Příkon	2,2 mA
Napájení	9V DC

* Podle křivky A, ve středové pozici ovladačů, měření při 1 kHz

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz